



INFORMATION TECHNIQUE SDA_91740.

MODELES CONCERNES : HD7824

SYMPTOME :

Les cartes PCBA 422225934898 et 422225940310 ne sont plus disponibles par le fournisseur sur ce modèle.

SOLUTION :

Sur ce modèle, il est désormais demandé en cas de panne nécessitant le remplacement de la carte PCBA, de remplacer celle-ci par la nouvelle carte PCBA qui a pour référence 422225952711.

Cette nouvelle carte est compatible avec ce produit avec certaines restrictions fonctionnelles :

Les voyants lumineux des boutons indicateurs une tasse et deux tasses ne seront plus fonctionnels (aucune indication visuelle). Ainsi seul le voyant de capteur de niveau haut (2-tasses) à effet Hall peut être connecté à la carte, car il n'y a qu'un seul connecteur sur cette nouvelle carte. L' autre capteur à effet Hall (de niveau bas) peut être enlevé ou laissé sur place, sans être fixé.

Le résultat sera donc une machine pleinement fonctionnelle, mais sans le retour d'indication du niveau d'eau sur les boutons de l'appareil, comme désormais sur les générations Senseo New Generation et Senseo 2.

REMARQUE :

Sur ce modèle HD7824, l'information technique SDA_87588 (remplacement du condensateur sur carte PCB Senseo2 et Senseo New Generation) est à appliquer en priorité. Le remplacement des cartes doit être fait de façon exceptionnelle uniquement pour les défauts autre que "Les tasses sont à moitié remplies "OU" la cafetière s'éteint durant l'infusion du café".

Cette information sera à fournir à chacun des clients dont sa Senséo aura subit cette modification dans vos ateliers.

Cordialement,
Quality Consumer Care.